

# Les Astuces du Technicien

## UTILISER LES FONCTIONS

DU

## CLAVIER A TOUCHE RADIO



### 1) MODIFIER UN CODE SECONDAIRE EFFACER UN CODE SECONDAIRE CONNU

-Taper le code secondaire

**Exemple :** 1234 (code principal) + SET pendant 1s + SET > 7s mini la led du bas clignote + sélectionner le canal + saisir le code secondaire que l'on veut effacer ex : 5678 + SET >10 s mini.



### EFFACER TOUS LES CODES SECONDAIRES SANS LES CONNAITRE

-Taper sur le clavier

**Exemple :** 1234 + SET pendant 1s + SET > 7s la led du bas s'allume +SET > 10s



### 2) REMETTRE A ZERO DES PARAMETRES

-Faire un appui maintenu de 20s sur la touche ADR au dos de l'automatisme. Durant l'appui les deux leds vont clignoter.



ADR>20s



### 3) CHANGER LE PROTOCOLE (si la motorisation est antérieure à 2006)

-Taper 000 000 + SET + ADR > 2s + Sélection du canal



Vous souhaitez en savoir plus...

Formation en salle : Solution pour portails et portes de garages

Service Client : 0 820 374 374 0,12€TTC/mn

